

Desenvolvimento de Sistemas Software

LEI - 3º ano

Ficha Prática - Diagramas de Estado

2008/09

Para os exercícios abaixo propostos analise os enunciados e crie os respectivos diagramas de estado. Utilize um ambiente de edição de modelos UML para a criação dos diagramas. Sugere-se a utilização da ferramenta Visual Paradigm.

1 Stack

Considere uma classe `StackBilhete` que implementa os seguintes métodos:

```
public void push(Bilhete b);
public void pop();
public Bilhete top();
public boolean isEmpty();
```

com o comportamento esperado (e bem conhecido) de uma Stack.

Escreva um **Diagrama de Estado** que descreva o ciclo de vida da Stack de bilhetes.

2 Encomenda

Considere a seguinte interface Java:

```
public interface Encomenda {
    public boolean disponivel(ArrayList<LinhaEnc> linhas);
    public boolean disponivel();
    public void envia();
    public void cancela();
    public void adiciona(ArrayList<LinhaEnc> linhas);
}
```

Uma classe que implemente a interface `Encomenda` deverá ter o seguinte comportamento:

Após ser criada uma encomenda fica pendente a aguardar que todas as suas linhas sejam satisfeitas. Quando todas as linhas estiverem satisfeitas, a encomenda passa de pendente a completa.

Existem duas formas de registar que uma (ou mais) linha(s) da encomenda já está/estão satisfeita(s). O método `disponivel(ArrayList<LinhaEnc> linhas)` assinala a satisfação das linhas passadas como parâmetro. O método `disponivel()`

assinala a satisfação de todas as linhas ainda por satisfazer. Após estar completa a encomenda passa a poder ser enviada.

O envio da encomenda é registado utilizando o método `envia()`. Após ser enviada a encomenda fica registada como expedida.

Em qualquer momento antes do envio é possível cancelar a encomenda (método `cancela()`). Nesse caso ela fica registada como cancelada.

O método `adiciona(ArrayLis<LinhaEnc> linhas)` pode ser utilizado em qualquer encomenda que não cancelada ou expedida para lhe adicionar novas linhas.

Escreva um **Diagrama de Estado** que represente o comportamento descrito.

3 Torniquete

Como parte da preparação para o Mundial 2018 (segundo notícias recentes a realizar em Portugal e Espanha) foi-lhe pedido que desenvolvesse o software de controlo dos torniquetes de validação de acessos aos estádios. Os torniquetes possuem braços metálicos que podem impedir ou permitir a passagem de pessoas conforme estejam bloqueados ou não. Possuem também um leitor de bilhetes para validação dos títulos de acesso aos jogos.

A solução que vai propor tem o seguinte modo de funcionamento:

Ao ser ligado o torniquete fica bloqueado. Quando é inserido um bilhete válido o bilhete é retido e o torniquete é desbloqueado, ficando nesse estado até que alguém passe, altura em que bloqueia novamente. Quando é inserido um bilhete inválido, faz soar um alarme e o bilhete é devolvido. O sistema mantém o alarme até o bilhete ser retirado do leitor, altura em que volta a estar bloqueado. Enquanto está desbloqueado o torniquete não aceita bilhetes.

O sistema possuirá também um modo de teste para permitir aos técnicos analisar o funcionamento do torniquete. Quando em modo de teste os técnicos podem realizar dois tipos de testes: testar os braços e testar o leitor de bilhetes. Para testar os braços o técnico pode bloquear e desbloquear o torniquete. Para testar o leitor de bilhetes o técnico insere bilhetes (que poderão ser válidos ou inválidos) que serão sempre devolvidos. No caso do bilhete ser inválido o sistema soa o alarme até o técnico retirar o bilhete. Os dois tipos de teste podem ser executados em paralelo.

O modo de teste pode ser activado em qualquer altura. Quando sai de modo de teste o sistema fica na situação em que estava no momento em que o teste foi iniciado. O sistema pode ser desligado em qualquer altura.

Escreva um **Diagrama de Estado** que modele o comportamento do torniquete.

4 Relógio

Modele o modo de funcionamento de um relógio com alarme. O relógio deverá possuir três botões (modo, hora, minutos) e um comutador (activo/inactivo) para o alarme.

- O botão modo permite de percorrer de forma sequencial os diferentes modos do relógio:
 - Apresentação da hora actual (quer o alarme esteja activo ou não).
 - Regulação da hora actual
 - Regulação da hora do alarme
- O comutador alarme permite activar e desactivar o alarme. O relógio toca quando o alarme está activo, o relógio está em modo de apresentação da hora, e a hora actual é igual à hora do alarme.
- Os outros dois botões (hora e minutos) permitem incrementar as horas e os minutos. Quando o modo é regulação da hora actual, eles alteram a hora actual do relógio. Quando o modo é regulação da hora do alarme, eles alteram a hora a que o alarme vai tocar. No modo de apresentação da hora actual os botões não têm qualquer efeito.

Escreva o **Diagrama de Estado** que descreve o modo de funcionamento do relógio.